

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Датчик дыма модель ИП 212-141, проводной
переулок д. 3 Б

Датчик дыма модель ИП 212-141, проводной



820 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML8499

Внимание! Чтобы подключить датчик ИП 212-141 к термостатам ZONT H-1, ZONT H-2, ZONT H-1V, ZONT Smart, ZONT Navien, требуется устройство согласования УС-02 производства Rubezh.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Формирование Выходного сигнала «Пожар» происходит при уменьшении внутреннего сопротивления до величины не более 1 кОм. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.

Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя.

Особенности

Сигнал «Пожар» сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма);

Сброс сигнала производится отключением питания извещателя на время не менее 2 с;

Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него воздушного потока со скоростью до 10 м/с и фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения.

Назначение

Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы с приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1000 Ом.

Извещатель выполняет следующие функции:

- измерение концентрации дыма;
- цифровая обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о переходе в режим «Пожар»;
- уменьшение внутреннего сопротивления в режиме «Пожар» до величины 1 кОм;

- тестирование работоспособности с помощью специального устройства;
- светодиодная индикация режимов работы.

Сигнал «Пожар» сохраняется после окончания воздействия на извещатель дыма. Сброс производится с приемно-контрольного прибора отключением питания извещателя на время не менее 2 сек.

Чувствительность	в пределах 0,05 - 0,2 дБ/м
Инерционность срабатывания	не более 9 сек.
Потребляемый ток	не более 40 мкА
Величина сопротивления между контактами	не более 2 Ом
Напряжение питания	9 - 15 В
Максимально допустимый ток коммутации вместе с УС-02	не более 50 мА
Степень защиты корпуса	IP30 по ГОСТ 14254
Габаритные размеры	93 x 46 мм

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос